



# ATyS g

Автоматические реверсивные рубильники  
от 125 до 3200 А

Реверсивные  
рубильники

new

atyS\_g\_001\_a\_1



## Решения для

- > применения трансформатор/генератор



## Сильные стороны

- > быстрый ввод в эксплуатацию
- > функции, адаптированные для применения трансформатор/генератор
- > функции тестирования

## Соответствие стандартам

- > IEC 60947-6-1
- > IEC 60947-3



## Решения в шкафах

- > пожалуйста, проконсультируйтесь у нас

## Функции

**ATyS g** - линейка моторизованных реверсивных рубильников с индикацией положения контакта. Они включают в себя все функции ATyS d, а также функции, необходимые для применений **трансформатор/генератор**.

В автоматическом режиме, они позволяют мониторинг и переключение под нагрузкой между двумя источниками питания, в соответствии с параметрами, установленными с помощью двух потенциометров и четырех переключателей (DIP switches).

Они разработаны для применения в низковольтных системах, где допускается прерывание подачи питания во время переключения.

## Преимущества

### Быстрый ввод в эксплуатацию

Устройства ATyS g значительно экономят время пуска в эксплуатацию (весь процесс занимает 5 минут). Они имеют всего два потенциометра и 4 переключателя (DIP switches) и все что нужно для настройки параметров - простая отвертка.

Для еще большей простоты, имеется функция автоконфигурации, которая позволяет автоматическую регулировку номинального напряжения и частоты.

### Функции, адаптированные для применения трансформатор/генератор.

ATyS g являются автоматическими реверсивными рубильниками, специально предназначенными для применений трансформатор/генератор.

Их встроенный контроллер разработан для обеспечения всех функций, необходимых для таких применений, включая мониторинг напряжения и частоты обоих источников трехфазных и однофазных сетей.

### Функции теста генератора

Для применений трансформатор/генератор, устройства ATyS g имеют следующие функции тестирования генератора: тест под нагрузкой и без нагрузки.

## ССЫЛКИ

Ток (А)	Кол-во полюсов	ATyS g <sup>(5)</sup>	Шинные перемычки	Клеммные крышки	Клеммные экраны	Дополнительный контакт	Блокировка в 3 положениях	Автотрансформатор					
125 А	3-пол.	9553 <b>3012</b>	3-пол. <b>4109 3019</b> 4-пол. <b>4109 4019</b>	3-пол. <b>2694 3014<sup>(2)</sup></b> 4-пол. <b>2694 4014<sup>(2)</sup></b>	3-пол. <b>1509 3012</b> 4-пол. <b>1509 4012</b>								
	4-пол.	9553 <b>4012</b>											
160 А	3-пол.	9553 <b>3016</b>											
	4-пол.	9553 <b>4016</b>											
200 А	3-пол.	9553 <b>3020</b>											
	4-пол.	9553 <b>4020</b>											
250 А	3-пол.	9553 <b>3025</b>	3-пол. <b>4109 3025</b> 4-пол. <b>4109 4025</b>	3-пол. <b>2694 3021<sup>(2)</sup></b> 4-пол. <b>2694 4021<sup>(2)</sup></b>	3-пол. <b>1509 3025</b> 4-пол. <b>1509 4025</b>	1599 <b>0002<sup>(4)</sup></b>	9599 <b>0003<sup>(4)</sup></b>	400/230 В AC 1599 <b>4064</b>					
	4-пол.	9553 <b>4025</b>											
315 А	3-пол.	9553 <b>3031</b>	3-пол. <b>4109 3039</b> 4-пол. <b>4109 4039</b>										
	4-пол.	9553 <b>4031</b>											
400 А	3-пол.	9553 <b>3040</b>	3-пол. <b>4109 3063</b> 4-пол. <b>4109 4063</b>						3-пол. <b>2694 3051<sup>(2)</sup></b> 4-пол. <b>2694 4051<sup>(2)</sup></b>	3-пол. <b>1509 3063<sup>(3)</sup></b> 4-пол. <b>1509 4063<sup>(3)</sup></b>			
	4-пол.	9553 <b>4040</b>											
500 А	3-пол.	9553 <b>3050</b>	3-пол. <b>4109 3050</b> 4-пол. <b>4109 4050</b>	3-пол. <b>2694 3051<sup>(2)</sup></b> 4-пол. <b>2694 4051<sup>(2)</sup></b>	3-пол. <b>1509 3063<sup>(3)</sup></b> 4-пол. <b>1509 4063<sup>(3)</sup></b>								
	4-пол.	9553 <b>4050</b>											
630 А	3-пол.	9553 <b>3063</b>	3-пол. <b>4109 3080</b> 4-пол. <b>4109 4080</b>	3-пол. <b>2694 3051<sup>(2)</sup></b> 4-пол. <b>2694 4051<sup>(2)</sup></b>	3-пол. <b>1509 3063<sup>(3)</sup></b> 4-пол. <b>1509 4063<sup>(3)</sup></b>								
	4-пол.	9553 <b>4063</b>											
800 А	3-пол.	9553 <b>3080</b>	3-пол. <b>4109 3080</b> 4-пол. <b>4109 4080</b>	3-пол. <b>2694 3051<sup>(2)</sup></b> 4-пол. <b>2694 4051<sup>(2)</sup></b>	3-пол. <b>1509 3080<sup>(3)</sup></b> 4-пол. <b>1509 4080<sup>(3)</sup></b>								
	4-пол.	9553 <b>4080</b>											
1000 А	3-пол.	9553 <b>3100</b>	3-пол. <b>4109 3120</b> 4-пол. <b>4109 4120</b>	3-пол. <b>2694 3051<sup>(2)</sup></b> 4-пол. <b>2694 4051<sup>(2)</sup></b>	3-пол. <b>1509 3080<sup>(3)</sup></b> 4-пол. <b>1509 4080<sup>(3)</sup></b>	1599 <b>0032<sup>(4)</sup></b>							
	4-пол.	9553 <b>4100</b>											
1250 А	3-пол.	9553 <b>3120</b>	3-пол. <b>4109 3160</b> 4-пол. <b>4109 4160</b>	3-пол. <b>2694 3051<sup>(2)</sup></b> 4-пол. <b>2694 4051<sup>(2)</sup></b>	3-пол. <b>1509 3160<sup>(3)</sup></b> 4-пол. <b>1509 4160<sup>(3)</sup></b>		9599 <b>0004<sup>(4)</sup></b>						
	4-пол.	9553 <b>4120</b>											
1600 А	3-пол.	9553 <b>3160</b>	3-пол. <b>4109 3160</b> 4-пол. <b>4109 4160</b>	3-пол. <b>2694 3051<sup>(2)</sup></b> 4-пол. <b>2694 4051<sup>(2)</sup></b>	3-пол. <b>1509 3160<sup>(3)</sup></b> 4-пол. <b>1509 4160<sup>(3)</sup></b>		9599 <b>0004<sup>(4)</sup></b>						
	4-пол.	9553 <b>4160</b>											
2000 А	3-пол.	9553 <b>3200</b>	(1)		установлены	включен							
	4-пол.	9553 <b>4200</b>											
2500 А	3-пол.	9553 <b>3250</b>	(1)		установлены	включен							
	4-пол.	9553 <b>4250</b>											
3200 А	3-пол.	9553 <b>3320</b>	(1)		установлены	включен							
	4-пол.	9553 <b>4320</b>											

(1) См. "Комплект медных шин для подсоединения" стр. 309.

(2) Для полной защиты верхней, нижней, передней и задней частей необходимо заказать 4 шт.

Для защиты верхней и нижней частей необходимо заказать 2 шт.

(3) 2 штуки: один для верха, другой для низа.

(4) Только заводской монтаж.

(5) Ключ для управления селектором Auto/Manual доступен по запросу. Если это необходимо, данная опция запрашивается при заказе устройства (ATyS, ATyS d, t, g и p). Для заказа этой опции просто добавьте "К" после кода заказа устройства.

### Техническая информация

- > аксессуары: см. стр. 308.
- > характеристики: см. стр. 314.
- > клеммы и подсоединения: см. стр. 316.
- > размеры: см. стр. 318.